



高性能电流模式准谐振控制器

概述

ME8210 是一个电流模式准谐振控制器，在 85V~265V 的宽电压范围内提供高达 100W 的输出功率，在大范围的负载和输入电压变化情况下确保谷底电压导通。

ME8210 采用高压启动设计，芯片直接连接到高压，以提供芯片启动所需电流，并在启动后关闭，以降低待机功耗；另外在轻载时进入跳周期模式，在更轻载时进入突发模式，从而实现了在全输入电压时小于 30mW 的待机空耗。

ME8210 拥有完善的保护功能，包括过流保护（OCP），过载保护（OLP），欠压锁定（UVLO），过压保护（OVP），过温保护（OTP）等，以确保系统可靠的工作。

应用场合

- 适配器
- 机顶盒
- 开放式电源

特点

- 内置高压启动电路
- 准谐振工作模式
- 软启动功能
- 降噪功能
- 轻载进入绿色模式
- 过功率补偿
- 前沿消隐
- X 电容放电
- 完善的保护：OCP, OLP, UVLO, OVP, OTP

封装形式

- 8-pin SOP8